آرامیس

SMART MARTINY

برای ورود به قسمت منو ابتدا کلید * سپس کلید # را فشار دهید.

(رمز پیش فرض ۱۲۳۴۵۶ میباشد وسپس # را فشار دهید)

- ۱ . مدیریت کاربران
  - ۱ . اضافه کردن کاربر
    - ۱ . اضافه کردن کاربران مدیریتی
      - ۱ . رمز عبور دلخواه را وارد کنید
      - ۲ . تعریف کارت ورود
      - ۳ . ثبت اثر انگشت
    - ۲ . اضافه کردن کاربران معمولی
      - ۱ . رمز عبور دلخواه را وارد کنید
      - ۲ . تعریف کارت ورود
      - ۳ . ثبت اثر انگشت
  - ۲ . ویرایش کاربر
    - ۱ . اصلاح آیدی مورد نظر
    - ۲ . غیر فعال کردن آیدی مورد نظر
  - ۳ . حذف کاربر
    - ۱ . حذف با شماره آیدی
    - ۲ . حذف بر اساس نوع
      - ۱ . حذف تمام رمزهای عبور
      - ۲ . حذف تمام کارتها
      - ۳ . حذف تمام اثر انگشتها
    - ۳ . همه آنها را حذف کنید
  - ۴ . باز کردن قفل را غیر فعال کنید
    - ۱ . رمز عبور را غیر فعال کنید
    - ۲ . کارت را غیر فعال کنید
    - ۳ . اثر انگشت را غیر فعال کنید
- ۲ . تنظیمات سیستم
  - ۱ . تنظیمات زمان
  - ۲ . تنظیمات زبان
    - ۱ . چینی
    - ۲ . انگلیسی
    - ۳ . صدای کم
    - ۴ . صدای بالا
  - ۳ . بازکردن تنظیمات
    - ۱ . باز کردن قفل تکی
    - ۲ . باز کردن قفل ترکیبی
    - ۳ . زمان قفل
    - ۴ . حالت عادی باز
  - ۴ . تنظیمات دیگر
    - ۱ . هشدار سرقت – دستکاری کردن قفل
    - ۲ . تنظیمات کارخانه را بازیابی کنید
- ۳ . بررسی سیستم
  - ۱ . مدیریت سوابق
    - ۱ . جستجو بر اساس وقوع
    - ۲ . جستجو بر اساس تاریخ
    - ۳ . پاک کردن سوابق
  - ۲ . ذخیره اطلاعات
  - ۳ . اطلاعات نسخه
- ۴ . مدیریت از راه دور
  - ۱ . اتصال به نرم افزار تویا
    - ۱ . وای فای
    - ۲ . هات اسپات
  - ۲ . قطع ارتباط با نرم افزار تویا

نکته مهم: برای بازنشانی کارخانه میبایست دکمه پشت باتری 5 ثانیه نگه داشته بود وپس از آن دکمه مربع را بزنید تا عملیات کامل شود

اتصال به نرم افزار

* # رمز یا اثر انگشت مدیر → 4 → 1 → 1 → نرم افزار تویا را بازکنید و کلید + را بزنید → add device → camera&lock → Lock-wi-Fi → اسم وای فای و رمز را وارد کنید → confirm the indicator is.... → EZ Mode → منتظر اتصال دستگیره به نرم افزار باشید