

آرسین ، ساویز - تشخیص چهره



برای ورود به قسمت منو ابتدا = و سپس کلید # را فشار دهید رمز پیش فرض ۱۲۳۴۵۶ میباشد و سپس # را فشار دهید .

۱. تنظیمات مدیریت

۱ اضافه کردن مدیر

اثر انگشت یا رمز عبور دلخواه با کارت را ثبت کنید

برای تعریف چهره # را فشار دهید

۲ - حذف مدیر

۱. حذف آیدی مورد نظر

۲. حذف کل مدیران (جز آیدی ۰۰۱)

۲. تنظیمات کاربران

۱ اضافه کردن کاربر

کاربر عادی

کاربر کمک رسان

۲ - حذف کاربر

۱. حذف آیدی مورد نظر

۲. حذف کل مدیران (جز آیدی ۰۰۱)

۳. تنظیمات سیستم

۱. تنظیم تاریخ و ساعت

۱. صدای بلند

۲. صدای کم

۳. بیصدا

۲. تنظیم صدا

۳. تنظیم زمان قفل شدن اتومات

۱. خاموش

۲. ۱۰ ثانیه

۳. ۲۰ ثانیه

۴. ۳۰ ثانیه

۵. یک دقیقه

۶. دو دقیقه

۷. سه دقیقه

۴. انتخاب زبان

۱. چینی

۲. انگلیسی

۴. تنظیمات اضافه

۱. تنظیمات کارخانه

بله #

* خیر

۲. تنظیمات برنامه

۱. اتصال به نرم افزار

۲. عدم اتصال به نرم افزار

۳. ثبت عکس

۱. خاموش

۲. روشن

۴. تنظیمات ضمیمه

۱. تنظیمات شبکه

۲. تست شبکه

با گرفتن این کلید اتصال به نرم افزار فعال میشود



با فشردن این کلید به مدت ۵ و سپس کلید # ریست کارخانه میشود

